

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «ВОСТОЧНЫЙ»
(ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»)

Мотивированное мнение выборного
органа первичной профсоюзной организации
учтено (протокол от 30.08.18 № 2)

Председатель первичной профсоюзной
организации

М.А. Войлоков

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ГБОУДО ДТДиМ «Восточный»

от 21.08.2018 № 147/21

Директор

А.А. Гурченкова

ИНСТРУКЦИЯ

По охране труда при работе на копировально-множительных аппаратах

ИОТ – 019 - 2018

1. Общие требования охраны труда

1.1. К эксплуатации принтера, сканера, копировально-множительного аппарата, допускаются лица:

- прошедшие вводный инструктаж по охране труда;
- прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте;
- противопожарный инструктаж;
- имеющие I-ю квалификационную группу по электробезопасности;
- имеющие навыки работы с принтером/сканером/копировально-множительным аппаратом.

1.2. При эксплуатации принтера/сканера/ копировально-множительного аппарата на работника могут оказывать действие следующие опасные и вредные производственные факторы:

- параметры микроклимата;
- статическое электричество;
- повышенный уровень шума на рабочем месте;
- тепловое излучение;
- химические вещества, выделяющиеся при работе копировально-множительных аппаратов:

озон, оксид азота, ацетон, селенистый водород, эпилхлоргидрин;

- поражение электрическим током;

- механическое травмирование;

-повышенные ультрафиолетового излучения.

1.3. Расположение оборудования должно обеспечивать свободный доступ ко всем частям механизмов аппаратов, как для обслуживания, так и для ремонта. Расстояние от стены или колонны до краев аппарата (с учетом конструкции вентиляционных систем) - не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания – не менее 1,0 м.

1.4. Работник обязан:

- использовать принтер/сканер/копировально-множительный аппарат строго по назначению;

- содержать места установки оборудования в чистоте, не допускать скопления рядом с ним посторонних предметов, бумаг, пищевых продуктов, устройств, мешающих нормальной работе оборудования;

- регулярно очищать поверхность оборудования от пыли и других загрязнений (строго при выключенном питании электрооборудования).

1.5. При работе с принтером/сканером/копировально-множительным аппаратом необходимо регулярно производить влажную уборку и проветривание помещения, в котором установлено оборудование.

1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации Школы.

1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Подготовить рабочее место, очистить его от посторонних предметов.

2.2. Проверить правильность подключения оборудования к электросети.

2.3. Проверить исправность проводов питания и отсутствие оголенных участков проводов.

2.4. Проверить отсутствие механических повреждений корпуса оборудования.

2.5. Убедиться в правильности установки картриджа принтера/копировально-множительного аппарата, наличии бумаги для печати.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. При использовании принтера/сканера/копировально-множительного аппарата работник обязан:

- исключить возможность попадания посторонних предметов в приемный лоток принтера/копировально-множительного аппарата (металлические скрепки, скобы и т.д.);
- производить замену картриджей только тогда, когда принтер не выполняет и не готовится к выполнению печати. В лазерных принтерах имеется встроенная блокировка, отключающая принтер при поднятии крышки, однако некоторые элементы долгое время остаются горячими;
- осторожно обращаться с отработанными картриджами принтеров, не разбирать их самостоятельно.

3.2. При эксплуатации принтера/сканера/копировально-множительного аппарата работнику запрещается:

- самостоятельно разбирать оборудование;
- включать оборудование в разобранном состоянии;
- извлекать застрявшую в принтере/копировально-множительном аппарате бумагу при включенном электропитании оборудования;
- приподнимать крышку сканера во время работы;
- принимать пищу на рабочем месте.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Во всех случаях обнаружения обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю или администратору ГБОУДО ДТДиМ «Восточный».

Не следует пытаться самостоятельно выяснять и устранять причину отключения электропитания, так как напряжение может снова неожиданно появиться.

4.2. При возгорании оборудования, отключить питание, эвакуировать детей, сообщить администратору ГБОУДО ДТДиМ «Восточный» и принять меры к тушению очага пожара при помощи первичных средств пожаротушения.

4.3. При любых случаях сбоя в работе оборудования немедленно вызвать представителя технической службы и не приступать к работе до устранения неисправностей.

В случае других аварийных ситуаций необходимо принять меры к эвакуации материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации на случай пожара или других стихийных бедствий, оказать первую помощь пострадавшим.

4.4. При обнаружении человека, попавшего под напряжение, немедленно освободить его от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать потерпевшему первую помощь.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Убедиться в том, что принтер/сканер/копировально-множительный аппарат корректно завершил печать/сканирование/копирование документа.

5.2. Привести в порядок место установки оборудования.

5.3. По окончании рабочей смены отключить питание оборудования.

5.4. Отключить систему кондиционирования, тщательно вымыть лицо и руки мылом

Согласовано:

Специалист по безопасности  Войлоков М.А.

Специалист по охране труда  Титаренко И.М.